

# 1. ПРОДАЖА СОБСТВЕННОГО ТОВАРА, ПОГАШЕНИЕ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ И ДОПЛАТА БЕЗНАЛИЧНЫМИ.

Отметим, что подарочная карта была продана ранее с признаками: Способ расчета – АВАНС, Признак предмета расчета – ПЛАТЕЖ и оплачена наличными или безналичными. Текущий продаваемый товар принадлежит продавцу. Пусть в примере будет подарочная карта номиналом 1000 рублей, а продаваемый товар ценою 5000 рублей. Доплата – безналичной формой.

## 1.1. Требования к установкам и настройкам ккт, для проведения операции:

Обязательно д.б. определены следующие параметры:

**В справочнике «Отдел» д.б. описано как минимум 2 отдела:**

Первый отдел (1):

1. Система налогообложения, что принята на фирме.
2. НДС – определен тот, с каким работает фирма. Например 20%.

Второй отдел (2):

1. Система налогообложения, что принята на фирме.
2. НДС – В данном примере определена как НДС 20/120. Для проведения операций аванса и кредита.

**В справочнике номенклатуры д.б. верно описан товар:**

- Код: цифровое значение одно из интервала от 1 до 99999.
- Имя: Наименование товара (услуги).
- Отдел: в данном примере 1 «Первый отдел».
- Цена: 5000 (в данном примере)
- Признак: **ТОВАР**.

**В настройках ККТ д.б. определены виды оплаты:**

- Наличными - **да**
- Безналичными - **да**
- Предварительная оплата (аванс) - **да**
- Последующая оплата (кредит) - **да**
- Иные формы оплаты (встречный платеж) – **да**

## 1.2. Последовательно действий.

В исходном состоянии ККТ находится в режиме ПРИХОД. Смена открыта.

1. Выбираем товар по коду и далее нажимаем кнопку [**товар**] или сканируем штрих код товара. Тем самым фиксируем товар к корзине покупок.
2. По кнопке [**оплата**] переходим в режим оплаты.
3. 3-х кратным нажатием клавиши [**вниз**] выбираем вид оплаты «**Авансом**».
4. Цифрами устанавливаем номинал подарочной карты 1000. По кнопке [**ВВОД**] фиксируем значение.
5. Двух кратным нажатием клавиши [**вверх**] выбираем строку «**Безнал.**»
6. Цифрами устанавливаем величину, которую покупатель доплачивает безналичным платежом. Значение фиксируем кнопкой [**ВВОД**].
7. Клавишей [**ВВОД**] завершаем формирование чека. ККТ печатает чек.

В печатной форме чека отобразятся ключевые атрибуты, характеризующие продажу:

Способ расчета – ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

Признак предмета расчета – ТОВАР (по умолчанию не печатается в чеке)

Вид оплаты:

– БЕЗНАЛИЧНЫМИ 4000 рублей

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 1000 рублей.